

XXX20. Y001(Gyártói azonosító)-Z-2(M63A) □* / □*

RENDSZERENGEDÉLYES FOGYASZTÁSMÉRŐHELY KÓDRENDSZERE

Rendszerengedély szám

Beszédes kód

XXX20. Y001

(Gyártói azonosító)-Z-2(M63A) □ / □

XXX Gyártó megnevezése	BOV - Bo-Villám Kft. CSP - Csatári Plast Kft. ELP - Elektro-Plastik GYI - Gyulai Irányítástechnikai Kft. HEN - Hensel Hungária Kft. JET - JET-VILL Kft. KFM - Kontakt Elektro Kft. KOZ - Közvillyszer&Design Generál Kivitelező Kft. SCH - Schrack Technik Kft. VIL - VILLKITERV Bt.
20.	Rendszerengedély kiadás éve 2 karakter
Y001	A nagybetűvel jelölt első karakter önálló rendszerengedélyes számmal beazonosított komplett kialakított mérőhely megoldásokat tartalmaz. C – csatlakozó főelosztó (önálló funkcióként is megállja a helyét) E - egy fogyasztó mérőhelye (csatlakozó főelosztó+mérőhely) T - társasházi mérőhely – több fogyasztó A - áramváltós mérőhely
Rendszerengedélyes típusazonosító	A kisbetűvel jelölt első karakter önálló rendszerengedélyes számmal beazonosított elemeket , illetve modulokat jelölnek tervezéshez c – méretlen csatlakozó főelosztó a – méretlen alelosztó m - mérőhely f - fogyasztói mértelosztó t – társasházi mérőhely Második karaktertől futó sorszám vagy, ha a második helyen betű áll kiegészítő információt tartalmazza. ES – szabadon álló egy fogyasztó mérőhelye TS - társasházi szabadon álló mérőhely – több fogyasztó AS - áramváltós szabadon álló mérőhely AM - áramváltós különálló mérőmodul AA – áramváltós különálló áramváltó modul tT – társasháztervező által modulokból összeállított rendszer
01	Harmadik, negyedik karakter

Gyártói azonosító	Típusazonosító gyártói x karakter (Gyártó adja)
Z Csatlakozási mód	K-földkábeles Sz-szabadvezetékes K.sz-földkábeles, szabadvezetékes
2	1 fogyasztó esetén nem tüntetjük fel 2-től: a fogyasztók darabszáma csoportos mérésnél
M Mérés műszaki kialakítása	M : mindennapszaki mérés V : vezérelt mérés (egy zónaidős, két zónaidős, időszakos, idényjellegű) H : H tarifás mérés (M) Hv : H tarifás vezérelt mérés (V)
63A Névleges áramerősség	32A : max 32 A-es kialakítás 63A : max 63 A-es kialakítás 63.80A : 63 A-es és 80 A-es kialakításra is 80A : max 80 A-es kialakítás
Példa (M63A) (V32A) (H32A)	Mérőhelyek típusát jelöli Mindennapszaki, max. 63A-es kialakítás Vezérelt mérés, max. 32A-es kialakítás H tarifás mérés, max 32A-es kialakítás
□* / □* Opcionális elem beépítésre kerülhet 2 vagy 5 karakter és space	Tf : túlfeszültség-védelmi eszköz Tl : tűzeseti leválasztás Tf_Tl : túlfeszültség-védelmi eszköz és tűzeseti leválasztás : ha nincs akkor nem jelenik meg / +: fogyasztói elosztóval egybeépített / : ha nincs, akkor nem jelenik meg *: opcionális elemek