



Megjegyzés:

- *1 A PEN-hez szükséges kötéseket egy kapocstestben kell kialakítani.
- *2 Legalább 16mm² alumínium vagy 10 mm² keresztmetszetű réz vezeték fázisonként 32A-ig, ez felett a terhelésnek megfelelőt kell választani.
- *3 H07V-K 10 mm² vezeték 32A-ig, e felett a terhelésnek megfelelő kell.
- *4 H07V-K 6 mm² vezeték 32A-ig, e felett a terhelésnek megfelelő kell. (N/A)
- *5 H07V-K 2,5 mm² vezeték. (N/A)
- *6 Elágazási csomópont megfelelő kötőelemmel (keresztmetszetváltás esetén).

Tárgy: 1F mindennapszaki direkt mérés példarajz (csatlakozó főelosztó nélküli kivitelezés esetén)		Verzió: V 3.0
Rajzolta: Kovács Attila Zoltán	Ellenőrizte: Farpék Gábor, Petrik Attila, Benyák László	Kiadva: 2019.02.27
Rajzszám: 1FD001		