



Megjegyzés:

- *¹ A PEN-hez szükséges kötések egy kapocstestben kell kialakítani.
- *² Legalább 16mm² alumínium vagy 10 mm² keresztmetszetű réz vezeték fázisonként 32A-ig, ez felett a terhelésnek megfelelőt kell választani.
- *³ H07V-K 10 mm² vezeték 32A-ig, e felett a terhelésnek megfelelő kell.
- *⁴ H07V-K 6 mm² vezeték 32A-ig, e felett a terhelésnek megfelelő kell. (N/A)
- *⁵ H07V-K 2,5 mm² vezeték. (N/A)
- *⁶ Elágazási csomópont megfelelő kötőelemmel (keresztmetszetváltás esetén).

Tárgy:
3F mindennapszaki direkt mérés példarajz (csatlakozó főelosztó nélküli kivitelezés esetén)

Rajzolta:
Kovács Attila Zoltán

Ellenőrizte:
Farpék Gábor, Petrik Attila, Benyák László

Rajzszám:
3FD001

Verzió:
V 3.0

Kiadva:
2019.02.27